



محدود کننده	محدود کننده	توضیحات	محدود کننده	محدود کننده	محدود کننده
0	0	زمان باز شدن درب 1	SR	0	0
0	0	زمان باز شدن درب 2	BC	0	0
0	0	زمان بسته شدن درب 1	RF	0	0
0	0	زمان بسته شدن درب 2	DF	0	0
0	0	زمان دورآهسته در باز شدن درب 1	rP	0	3
0	0	زمان دورآهسته در باز شدن درب 2	Ed	0	0
0	0	زمان دورآهسته در بسته شدن درب 1	Ee	0	0
0	0	زمان دورآهسته در بسته شدن درب 2	Lt	0.1	2.0
0	0	زمان استارت یا دور آهسته در باز شدن درب 1	nF	0	0
0	0	زمان استارت یا دور آهسته در باز شدن درب 2	Hy	0	18
0	0	زمان استارت یا دور آهسته در بسته شدن درب 1	LE	0	0
0	0	زمان استارت یا دور آهسته در بسته شدن درب 2	CD	0	1
0	0	تنظیم دقیق زمان باز شدن مجدد درب 1	PC	0	0
0	0	تنظیم دقیق زمان باز شدن مجدد درب 2	EC	0	0
1	6	تنظیم دور آهسته درب 1	FL	1	3
1	6	تنظیم دور آهسته درب 2	nP	0	3
1	6	تنظیم دور آهسته استارت درب 1	rS	0	0
1	6	تنظیم دور آهسته استارت درب 2	bl	0	2.0
0	9.9	بسته شدن خودکار (دقیقه)	St	1	5.0
0	99	بسته شدن خودکار (روز)	CS	0	2
0	4.0	تأخیر عملکرد چشمی برای عابر	PE	0	99
0	60	تأخیر در باز شدن درب 2	Pd	0	0
0	60	تأخیر در بسته شدن درب 1	Cd	0	99

- * برای تعریف ریموت میتونید کلید Back را به مدت یک ثانیه نگه دارید تا به صورت مستقیم و بدون نیاز به ورود به منو وارد بخش تعریف ریموت شوید
- * با نگه داشتن کانال C ریموت به مدت 5 ثانیه، مدار فرمان وارد مد اسباب کشی میشود، برای خروج از این مد مجدداً باید کانال C ریموت را 5 ثانیه نگه دارید
- * در صورت خراب شدن چشمی (فتوسل)، با فشردن ده ثانیه دکمه ریموت لرن شده به کانال A چشمی یکبار از مدار خارج میگردد تا درب بسته یا باز گردد

En : فعال
d i : غیرفعال

*** قابلیت تعریف 250 عدد ریموت لرنینگ و هاپینگ ***

جدول پیغام های سیستم

نوع پیغام	توضیحات
St	فرمان خارجی دولنگه
Pd	فرمان خارجی تک لنگه
tb	کلید B تحریک شده
tc	کلید C تحریک شده
td	کلید D تحریک شده
Et	کلید BACK تحریک شده
rE	کانال A ریموت تحریک شده
rd	کانال B ریموت تحریک شده
rL	کانال C ریموت تحریک شده
PH	چشمی تحریک شده
OP	در حال باز کردن
CL	در حال بستن
YS	آیا مطمئن هستید؟
En	فعال
d i	غیرفعال
OH	انجام شد

