

دفتريه راهنمای UPS ۲۲۰ ولت نماوا مدل M-60A □ M-45A □

مفصوص جک های پارکینگ ، کرکره برقی، راهبند، درب های ریلی، اپراتورهای شیشه ای و کلیه الکتروموتور ها تا توان ۴۰۰ وات دائم و ۱۲۰۰ وات لمظه ای قابل استفاده برای کلیه وسایل الکترونیک (به جز پمپ های دارای ریموت کنترل) مدار اینورتر شبه سینوسی هوشمند با توان خروجی ۴۰۰ وات دائم و ۱۲۰۰ وات لمظه ای باتری لیتیوم پلیمر ۴۵ آمپر با طول عمر بالا و مجهز به مدار کنترل هوشمند BMS مدار آنلاین و دارای کابل دوشافه دار جهت وصل به پریز برق شهر مجهز به فن سوپر توربو جهت تهویه مناسب مدار و باتری ها وزن بسیار سبک و استمکام بالا



فدمات پس از فروش تمت لیسانس شرکت نماوا

۳۶ ماه گارانتی اینورتر و ۶ ماه گارانتی باتری ها

تلفن فدمات پس از فروش: ۰۲۱۷۸۴۹۵-۰ داخلی ۲

معرفی محصول

NAMAVA-UPS-Model:M-45A □ M-60A□

انتخابی قدرتمند برای مصارف اضطراری در زمان قطعی برق
جهت تامین برق با توان ۶۰۰ وات دائم و ۱۲۰۰ وات لمظه ای
ویژگی های کلیدی:

- توان فروجی دائم اینورتر ۶۰۰ وات
- توان فروجی لمظه ای اینورتر ۱۲۰۰ وات جهت بارهای سنگین لمظه ای
- شارژر هوشمند و کنترل دما
- بدنه فلزی با طراحی صنعتی و سیستم تهویه فعال
- نمایشگر وضعیت شارژ باتری
- اتصال سریع پس از قطعی برق به صورت آنلاین
- مناسب یک پارکینگ ، کرکره برقی با تردد های بالا
- امکان تامین برق برای کلیه وسایل الکترونیکی و سیستم های روشنایی تا ۶۰۰ وات دائم
- دارای ۳ سلول باتری ۱۵ آمپر (درمجموع ۴۵ آمپر) مدل M-45A
- دارای ۴ سلول ۱۵ آمپر (در مجموع ۶۰ آمپر) مدل M-60A
- مجهز به BMS مجزا برای هر سلول باتری

جدول مشخصات فنی دستگاه

مقدار	مشخصه
M-45A ☐ M-60A ☐	مدل
لیتیوم پلیمر	نوع باتری
600 وات	توان خروجی دائم
1200 وات	توان خروجی لحظه ای
220 ولت	ولتاژ خروجی
برق شهر	ورودی برق
شارژر هوشمند، تهویه هوشمند، کنترل دما، محافظ بار اضافی	سیستم ها
سطح شارژ عملکرد لحظه ای	نمایشگر
فلز مقاوم صنعتی با رنگ کوره ای آلنی استاتیک	جنس بدنه
36 ماه اینورتر / 6 ماه باتری ها	مدت زمان گارانتی

نمونه استفاده از دستگاه

نصب و راه اندازی:

ابتدا سیم ۲ پک دوشافه دار را به دستگاه متصل نمایید. سپس دوشافه را به پریز برق شهر متصل نمایید.



کلید روشن و خاموش را در حالت روشن قرار دهید.

وضعیت شارژ باتری ها را از روی نمایشگر بررسی نمایید.

پس از اطمینان از توان مصرفی دستگاه های مورد نظر، آنها را به پریز پاور بانک متصل نمایید.



جدول مصرف برقی لوازم

مدت زمان (ساعت) تقریبی کارکرد دستگاه بر اساس باتری ۶۰ آمپر	مدت زمان (ساعت) تقریبی کارکرد دستگاه بر اساس باتری ۴۵ آمپر	توان مصرفی	نوع وسیله
7.2	5.4	100	تلوزیون
72	54	10	لامپ LED
4.8	3.6	150	کامپیوتر (کیس-کیبورد-موس-مانیتو)
14.4	10.8	50	لپ تاپ
72	54	10	مودم
24	18	30	دستگاه پوز
36	27	20	شارژر موبایل
18	13.5	40	دزدگیر
24	18	30	DVR
48	36	15	دوربین مدار بسته
36	27	20	ترازوی دیجیتال
120 مرتبه	90 مرتبه	400	چک پارکینگ
90 مرتبه	60 مرتبه	600	کرکره برقی
4.8	3.6	150	پایانه فروشگاهی (پرینتر+بارکد خوان)

نکات ایمنی و هشدار ها:

دستگاه را از رطوبت و گرمای زیاد دور نگاه دارید.
از تهویه مناسب دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
از سیم های فرسوده و غیر مجاز استفاده نکنید.
از دسترسی اطفال به دستگاه جلوگیری نمایید.
در صورت تخلیه کامل باتری ها ، متما فورا باتری ها را شارژ نمایید.
در صورت عدم استفاده بلند مدت دستگاه را کمتر از ۸۵ درصد و بیشتر از ۵۰ درصد شارژ نمایید.
شرایط گارانتی و خدمات:
گارانتی این محصول تمت لیسانس شرکت امید الکترونیک نماوا می باشد.
گارانتی مدار اینورتر ۳۶ ماه
گارانتی باتری های دستگاه ۶ ماه

NAMAVA

Smart and Secure Technology

