


**BETTA**

## کلید لمسی door exit

کلید لمسی door exit دارای یک عدد رله آزاد است که با لمس کردن دکمه  عمل می‌کند. در حالت عملکرد عادی چراغ کلید آبی رنگ است و با لمس کردن کلید چراغ آن سبز خواهد شد. این کلید جهت اتصال به مرکز کنترل کرکره، درب پارکینگ، اپراتور درب شیشه ای، درب واحدهای مسکونی و ... مناسب می باشد.

### مشخصات فنی

ولتاژ کاری	12V <sub>DC</sub>
جریان مصرفی Standby	600mA
خروجی رله	Free voltage (com/no/nc)
جریان خروجی رله	حداکثر 3A
نوع نصب	روی کار
وزن	120 گرم
ابعاد	86*86*21mm

### رنگ بندی سیم ها

عملکرد	رنگ سیم
12V	قرمز
GND	مشکی
COM	زرد
NC	سفید
NO	نارنجی

### مراحل نصب

- پیچ زیر قاب را باز کنید و قاب پشتی دستگاه در ارتفاع 1.2 متری از سطح زمین نصب کنید.
- قاب رویی را روی قاب پشتی قرار دهید.
- برق دستگاه را وصل کنید.

